モールス符号解読表

短点だけの符号		短点から始まる符号		短点と長点が混じる①		短点と長点が混じる②		数字の符号	
E	・	A	・―	R	・―・	P	・――・	1	・―――
I	・・	U	・・―	L	・―・・	F	・・―・	2	・・―――
S	・・・	V	・・・―	W	・――	?	・・――・・	3	・・・――
H	・・・・			J	・―――	K	―・―	4	・・・・―
								5	・・・・・
								6	―・・・・
								7	――・・・
								8	―――・・
								9	――――・
								0	―――――

長点だけの符号		長点から始まる符号		長点と短点が混じる①		長点と短点が混じる②	
T	―	N	―・	G	――・	C	―・―・
M	――	D	―・・	Z	――・・	Y	―・―――
O	―――	B	―・・・	Q	――・―	X	―・・―
						/	―・・―・

① 交信の例

相手局のCQ

3回繰り返す	C	―・―・
	Q	――・―
こちらは	D	―・・
	E	・

相手局のコールサイン （くり返し）

JCC又はJCG番号を送信

注意 (相手局が移動局の場合 ／#の後にJCC,JCGを付けます)

受信します	K	―・―

② CQに応答

DEを付けて自局が応答

③ 相手局からの応答例

自局のコールサイン

こんにちは	G	――・
	A	・―
あなたの信号は	U	・・―
	R	・―・
599です	5	・・・・・
	N	―・
	N	―・
どうぞ	B	―・・・
	K	―・―

④ 自局からの送信

了解しました	Q	――・―
	S	・・・
	L	・―・・
あなたの信号は	U	・・―
	R	・―・
599です	5	・・・・・
	N	―・
	N	―・

自局からの送信続き

ありがとうございました	T	―
	U	・・―
	E	・
	E	・

交信の順序

①	③	相手局
②	④	自 局

交信にあたっての情報

1 コールサインの構成

J □□□ (プリフィックス) □□□ (サフィックス)

1エリアの一部 7 □□□ □□□

1から4まで(外国国籍の局は0～9)

KからNまで、(Jは外国国籍の局)

記念局

8 □□□ □□□

J又はN

サフィックスは3文字とは限らない、1文字や6文字など長い場合もある

運用場所をコールサインの後にJCC,JCG番号で表示する

J □□□ □□□ JCC 2202 (京都府福知山市の番号)

政令指定都市の場合は行政区の番号を表示

J □□□ □□□ JCC 220101 (京都市北区の行政区番号)

郡、町村の場合はJCG番号の後にアルファベットを付ける

J □□□ □□□ JCG 22003A (京都府乙訓郡のJCG番号) (大山崎町)

移動局の場合

J □□□ □□□ /3 JCC 2203 (京都府舞鶴市)

移動エリア

以上のように自局のコールサインの後にJCC,JCG番号でQTHを表示します
但しJCC,JCG番号はJARLが制定したものですが、その後にｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄを付けて町村名を表すのはハムログ固有のものです

2 交信時の注意

①相手局のコールサインを必ず確認してから応答すること
②QSLカードは交信時に約束しなくても交換しますのでJARLへの入会と、相手局へ送ることが望ましい
③土曜、日曜には各種のコンテストが行われることがあります。コンテストナンバーの交換が出来ない時は、交信を控えること(コンテスト局はCQ TESTと打っている)

3 交信する時はどの周波数が良いか(主なバンドの一例)

①7MHz帯
平日、休日を問わず午前、午後には多くの交信が行われている
周波数は 7.00～7.015付近(7.015～7.300は主に和文交信が行われている)

②3.5MHz帯
昼間にはあまり聞こえないが、夜は多くの交信が行われている
周波数は 3.50～3.518付近(それより上は和文交信が行われていることがある)

③144MHz帯
昼間にはあまり聞こえないが、夜は下表のようにほぼ毎日交信が行われている
周波数は 通常144.050～144.105の間で良く交信が行われている
ロールコール方式の和文交信が多いが、欧文でも交信は可能

144MHz帯スケジュール一覧表

曜日	主 催	時 間	周波数	備 考
月	関西和文	21:00～	144.105	和文交信が主、欧文も交信可能
火	京都CW	21:00～	144.090	和文のﾛｰﾙｺｰﾙ、欧文も交信可能
水	京都CW	21:00～	144.105	和文交信が主、欧文も交信可能
木	関西和文	21:00～	144.105	和文のﾛｰﾙｺｰﾙ、欧文も交信可能
金	京都CW	20:30～	144.105	SSBで交信します。これからCWを始めようと思っている方、初心者大歓迎です
土	関西和文	21:00～	144.105	和文のﾘﾚｰ式ﾛｰﾙｺｰﾙ、欧文も交信可能

4 これから始めるあなたへの一言

自分のコールサインと5NN (599) が送信できるようになったら、なるべく遅いCQを見つけて交信してみましょう。相手局もたぶん交信に応じてくれると思います。
最初の一歩を踏み出せば、あなたも電信局の仲間入りができます。