

## 欧文 CW ラバースタンプ QSO の 質問集

皆様から寄せられた 交信時の疑問や困った事をまとめてみました

**電鍵 (KEY) には種類がありますが、ビギナー向けの電鍵は何が良いのか??**

好みの問題も有りますので特定は出来ませんが 1対3の (短点1 長点3) 符号を送出してくれるエレキーを私はお勧めしています

エレキーは、パドル (電鍵) からエレクトロニクスキーヤーを介して (以下キーヤー) 短点側のレバー又は長点側のレバーを押している間 連続送してくれますし、速度のコントロールも出来ます

最近の無線機にはこのキーヤー回路が内蔵されている機種が多いのでパドルを購入すれば直ぐに使用出来ます

エレキーで1対3の感覚が身に付けば 他の電鍵使用時にも役立ちます

縦ぶれ電鍵は構造がシンプルな物が多いので 比較的安価に購入出来るメリットが有りますが 短点 長点 スペース 全てを自分で作る必要が有りますので **OM局等の指導を受ける事をお勧めします**

京都 CW 愛好会の講師のお一人は エレキーで作った符号を真似て縦ぶれを操作する練習方法を勧めて居られますが とても良い方法だと思います

CWでの交信を楽しんでいると いろんな電鍵を使用したく成って来ますので 講習会 アイボール会 イベント等で実際に各種電鍵に触れてから 2台目 3台目を選べば後悔しないですよ。

A ● — B — ● ● ● と覚えていますがこれで良いのですか？

むしろ逆にして 符号 → アルファベット の順をお勧めします

受信能力に比べ 送信能力は数倍早く上達しますので心配有りません

アルファベット → 符号 で覚えると 符号を聞いてからアルファベットを探す事に  
成り時間が掛かりすぎますが 符号 → アルファベットで覚えるとそのまま聞き取  
れますからとても有効です

その場合も 出来るだけ 記号では無く音で聞き取り練習をしましょう

CD テープ や PC スマホのアプリが有効です

音源が無くて 紙に書いて練習する時も

トツー A ツートトト B ツートツート C の様に より音として吸収出  
来る工夫をすると 効果が有ります

**相手局から送られた Q 符号や略符号の意味が分からなくてパニックに成る**

街中で外国人に声を掛けられて困った事は有りませんか？ 分からないものは分か  
らないと **開き直る事も大切**です

交信を重ねると解る様になりますから大丈夫です

でも その場の対処は必要ですね そんな時は 魔法のフレーズを使いましょう

**SRI CU AGN 7 3 TU E E** これで こちらのレベルを理解して諦めて貰えま  
すから大丈夫です

これ位は想定内だと判断して **CW を嫌に成らない事が大切**です

符号を間違えて送った時の 訂正のタイミングと どの部分から訂正するのか??

訂正符号は 8 短点ですが ゆっくり 4 短点でも OK です

相手局に 本文では無く訂正符号だと理解して貰う事が大切です

例えば **MY NAME HATA** の所で **HWTA** と送った時は HH HATA HATA  
と送ります

相手局は MY NAME 以降を訂正と判断してくれます

この場合二文字目の **A** だけを間違えましたが **W** を **A** に訂正しても相手局は混乱します  
ますので **単語で訂正** する様にしましょう

**MY NAME IS** や **HR QTH IS** と **IS** を付ける局が多いのですが **IS** は必要?

**IS** は略符号では無く 英語の文法の問題なので特に付ける必要は無いと **OM** 局から  
聞いた事が有りますので 私は付けていませんが 貴局の判断で **OK** です

**NAME ( QTH ) ——— HW ?** の **HW ?** の意味は?

**HW ?** は、お分かりですか? の意味です

ビギナー局側から **HW ?** を送るのは失礼な気がしますので私の例文には入れて  
いませんが これも貴局の判断で **OK** です

## 7 MHz での CQ 混信でコールサインが取れない時はどうすれば??

フィルターを使用して 相手局だけが聞こえる様に調整すると良いのですが 相手局と同じ周波数で無いと相手局も消えてしまいます その為に **送信周波数を変えず**に受信周波数のみ RIT (CLAR)つまみで調整して相手局に合わせておきます それでも混信が消えない時は この交信は無理だと判断する事も大切です 無理だと判断出来れば 相手局に **SRI QRM CU AGN TU E E** を送りましょう 「ごめんなさい 混信で取れません 又 お会いしましょう 有難う御座いました」 暫くワッチして 混信が消えない時は 周波数を変えて **CQ** を出しましょう

## CQ をやめて離れたい時はどうすれば良いのか???

CL (クローズ) の略符号を使用します 私の場合は **DE JS3KWG CL TU** で終わっています

CQ 局が CL を送られたら **それ以降には コールしない**のがマナーです

## CQ に ホレ (ツートトツーツー) を付けている和文局と欧文で交信をする方法

**CQ CQ CQ ホレ** と ホレバー (和文) を付けている局は 和文交信を希望されていますが 殆どの局が欧文にも対応されます そんな時は **UR NO ホレ** **OK ?** を送ります **UR NO ホレ OK ?** 和文が出来ないのですが交信して頂けますか? **OK** が返って来れば欧文での交信を了解して貰った事に成ります **NO** や **NG** が返って来たら 諦めて **OK 73 TU E E** で離れましょう 和文から始めたので 欧文の出来ない局も 少なからず居られますからね